

PA Nr. 11

Vcc 13V.....30 Volt max. 4 amper Max. input power 700mW , for SSB CW Pactor
Output power test on 2400,0 MHz CWmode Gain >18dB

Input mW	Out W & 24V	& VSWR <1,2 Monitor Volt	Output W & 13,8V
300	21 W	1,82	9,6 W
230	17,4	1,65	8,7
185	14,6	1,51	8,0
145	12,2	1,36	7,3
115	10,3	1,24	6,4
95	8,5	1,12	5,6
75	7,1	1,01	4,8
60	6,0	0,92	4,0
48	4,9	0,82	3,5
38	4,1	0,74	2,9
31	3,4	0,67	2,5
25	2,8	0,60	2,0
20	2,3	0,53	1,6

Note:

Output port is not protected by circulator !be careful with poor antennas VSWR

Input port --> **Overload NOT PROTECTED** Caution !

Heatsink necessary !!